

Technische Information

➔ Better games through innovation!

www.tab.at

Einrichten von ADSL AON von Telekom Austria

TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden

Tel.+43 (0)7229/78 040-0*, Fax +43 (0)7229/78 660, e-mail: sales@tab.at

Hotline: +43 (0)7229/78 040-250, e-mail: hotline@tab.at





Diese **Anleitung** dient zum Einrichten der Einstellungen Ihres TAB Terminals um eine Internetverbindung mittels ADSL AON von Telekom Austria herzustellen. Der ADSL Anschluss muss mittels AON Ethernetmodem und einer Netzwerkkarte im Gerät geschehen.

Sollte Ihr Gerät keine Netzwerkkarte eingebaut haben, so kontaktieren Sie bitte parts@tab.at oder +43-7229-78040-0 um eine Netzwerkkarte zu bestellen.

Vorgehensweise:

1) Aktivierung des Championsnet

Gerät/Aufstellplatz	
Maschinenummer	0
Name des Lokals	
Plz/Ort	
Adresse	
Telefonnummer	
Faxnummer	
Email	
Land	Österreich
<input type="button" value="ändern"/>	
Verbindung (Modem)	
Rufnummer	
Benutzername	
Uhrzeit	21:00
<input type="button" value="ändern"/>	
<input type="button" value="Verbindung testen"/>	<input type="button" value="Protokoll"/>
<input type="button" value="Registrieren ..."/>	<input type="button" value="Email"/>
<input type="button" value="Daten empfangen"/>	<input type="button" value="WWW"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ChampionsNet aktivieren	
<input type="button" value="Hilfe"/>	
<input type="button" value="Zurück"/>	

Hinweis:

Nach der Aktivierung des Championsnet startet Ihr Gerät automatisch neu.





2) Ändern des Verbindungstyps auf **Network – VPN** und Eingabe der Anwahlnummer

Providerverbindung

Rufnummer ändern

Benutzername ändern

Kennwort ändern

Bestätigung ändern

Start der Übertragung

Stunde Minute

21 00

+

-

Connection Type

Modem

External Modem

Network - Direct

Network - VPN

Network - PPPOE

Ständige Verbindung

Page 2...

Zurück

3) Danach wählen Sie nun „**PAGE 2**“





- 4) Eingabe der ADSL Einstellungen für die Netzwerkkarte
Geben Sie die Einstellungen an Ihrem Gerät wie abgebildet ein!

The screenshot shows a network configuration interface with the following sections and fields:

- Proxy / Auto Configuration Script**
 - Enable Proxy: proxy.aon.at:8080 (with 'ändern' button)
 - Enable Config Script: (with 'ändern' button)
- DNS**
 - Disable DNS
 - Domain: (with 'ändern' button)
 - DNS1: 195.3.96.67 (with 'ändern' button)
 - DNS2: 195.3.96.68 (with 'ändern' button)
- Network Info**
 - Use DHCP
 - IP Address: 10.0.0.140 (with 'ändern' button)
 - Subnet Mask: 255.255.255.0 (with 'ändern' button)
 - Gateway: (with 'ändern' button)

Additional buttons on the right side: Show MAC Address, Übernehmen, and Zurück.

Red arrows in the image point to the 'Enable Proxy' checkbox, the proxy address field, the 'DNS1' field, the 'DNS2' field, the 'IP Address' field, and the 'Subnet Mask' field.

Nach der Eingabe wählen Sie nun „Übernehmen“ und durch „zurück“ gelangen Sie in den vorherigen Auswahlschirm. Das Gerät verlangt nun abermals einen Neustart. Nach dem Neustart ist Ihr TAB Terminal richtig eingestellt und das Internet verfügbar.





Notizen

